ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ

ОП066

МАЯК-12-С

ТУ 4372-001-49518441-99

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ССПБ.RU.ОП066.В00774 **ВРЖИ 42118.003 ПС** **РОСС RU.ОС03.Н00785**

1. Назначение

Оповещатель световой МАЯК-12-С предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ……12±1,2
2.2. Потребляемый ток , мА …… 20±2,0
2.3. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин …… не ограничено
2.4. Степень защиты оболочки, IP …….. 66
2.5. Габаритные размеры, мм …… 80х80х30
2.6. Масса, кг, не более …… 0,03
2.7. Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур, °С …… –40...+55
- относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более …….. 90
- атмосферное давление, мм рт.ст. …… 600…800

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).



Рис.1 Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 ºС до +40 ºС и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки.

* оповещатель, шт. ……..1
* паспорт, шт. ……..1
* упаковка, шт. ……..1

7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель МАЯК-12-С признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05
e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru