ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «Гром-12КПС»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОД ОКП 43 7200 ТУ 4372-023-56433581-2010
С-RU.ПБ13.В.00223

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12КПС» (далее оповещатель) предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям и сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0,05) м от него, измеренного шумомером с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81, не менее, дБ	105
2.2	Несущая частота звуковых сигналов, Гц	4000
2.3	Номинальное напряжение питания, В	12
2.4	Сохраняет работоспособность при напряжении питания, В	от 9,0 до 13,8
2.5	Ток, потребляемый при напряжении питания 12В, не более, mA:	42
2.6	Габаритные размеры, мм	90x110x40
2.7	Масса оповещателя, кг	0,07
2.8	Диапазон рабочих температур, ºС	от -30 до +55
2.9	Степень защиты оболочки (код IP)	55
2.10	Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	
2.11	Срок службы, лет	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12КПС», шт. 1
- руководство по эксплуатации, шт. 1

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4 Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность:
белый провод « + »,
цветной провод « - ».

4.5 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6 При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40^{0}С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68.

6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67
www.arsec.ru