

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

## МАЯК-24-К

ТУ 4372-001-49518441-99  
ВРЖИ 42118.001 ПС

### 1. Назначение

Оповещатель комбинированный МАЯК-24-К предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

### 2. Технические характеристики

2.1.	Напряжение питания постоянного тока, В	.....24±2,4
2.2.	Потребляемый ток, мА, не более	.....20±2,0
	-светового оповещателя	.....20±2,0
	-звукового оповещателя	.....105
2.3.	Уровень звукового давления, дБ, не менее	.....не ограничено
2.4.	Время непрерывной работы в режиме «тревога»	.....не ограничено
2.5.	Степень защиты оболочки, IP	.....52
2.6.	Габаритные размеры, мм	.....140x90x20
2.7.	Масса, кг, не более	.....0,25
2.8.	Условия эксплуатации:	
	-диапазон рабочих температур, °С	.....-50...+55
	-относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	.....90
	-атмосферное давление, мм рт. ст.	.....600...800

### 3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

### 4. Режимы работы

4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение

4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

### 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

### 6. Комплект поставки

.....	оповещатель,	шт.
.....1	.....	.....
.....	паспорт,	шт.
.....1	.....	.....
.....	упаковка,	шт.
.....1	.....	.....

### 8. Свидетельство о приемке

Оповещатель признан годным к эксплуатации.

Зав.№ СQ  
ОТК

Дата приемки

Штамп